

Pipetas Electrónicas Serie MPA



- Excelente relación calidad-precio
- Pipetas electrónicas líderes en la industria por precio y características.
- La mejor alternativa a las pipetas mecánicas ya que eliminan la deformación repetitiva del pulgar y la sobrecarga de brazo y hombro; las pipetas electrónicas funcionan solo con ligeras pulsaciones del dedo índice.
- Dispensa en volumen (μL) o peso (mg).
- Precisión asegurada en cada uso.
- Se le pueden adaptar puntas de pipeta de otras marcas.
- Múltiples modos de operación y 9 memorias para almacenar sus usos más comunes.



Características

Modelo	MPA-10		MPA-20		MPA-200		MPA-1200		MPA-10000			
Capacidad Rango	0.5 a 10.0 μL		2.0 a 20.0 μL		10 a 200 μL		100 a 1200 μL		0.1 a 10.0 mL			
Actuación	Volumen	1.0 μL	10.0 μL	2.0 μL	20.0 μL	10 μL	200 μL	100 μL	1200 μL	1.0 mL	5.0 mL	10.0 mL
	Precisión	$\pm 4.0\%$	$\pm 1.0\%$	$\pm 4.0\%$	$\pm 1.0\%$	$\pm 2.5\%$	$\pm 0.6\%$	$\pm 2.5\%$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2.5\%$	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.5\%$
	Repetibilidad	2.5%	0.4%	2.5%	0.4%	1.0%	0.15%	0.6%	0.15%	0.6%	0.15%	0.15%
Modos Funcionamiento	Modo estándar (AUTO), Múltiple Modo de dispensación (MD), Modo de mezcla (MIX), Modo ajuste del sistema (SYS)											
Memoria	9 programas											
Ciclos máximos	Ciclos máximos 1.800 (con carga completa)											
Velocidades aspiración/dispensación	5 Velocidades											
Tratamiento en autoclave	Para la parte inferior (121°C, 2atm, 20 minutos)											
Medidas	275 mm											
Entorno operativo	59-86 F (15-30°C), <85% RH											
Energía	Batería de iones de litio (carga de 5 horas al 100%) / adaptador de CA (incluido)											

ACCESORIOS

- AX-ST-CHG - Soporte cargador de sobre mesa individual.
- AX-ST-CHG - Soporte cargador pared individual.
- AX-ST-ACR - Soporte sobre mesa acrílico para 2 pipetas.
- AX-ST-SUS - Soporte sobre mesa acero inox. para 3 pipetas.
- AX-CART - Gradilla para puntas de pipeta capacidad 96 uds. (1200 μL , 200 μL , 10/20 μL).
- AX-BOX-200A/1200A - Cajas con cierre para puntas de pipetas.
- AX-BOX-200B/1200B - Cajas con cierre para puntas de pipetas.
- AX-LOW - 10/20/200/1200 - Recambio parte inferior.
- AX-BAT-MPA - Batería.
- AX-TB265 - Adaptador de red (incluido).
- Consultar para recambios de puntas de pipeta de todas las medidas.